

Optical Splitter

Splitter

General

Introduction
하나의 광섬유에서 N개(최대 64개)의 광섬유로 출력을 배분해줍니다.
낮은 삽입손실과 높은 반사손실을 갖도록 제작되어 통신의 품질을 유지하는데 도움을 줍니다.

Functions
Optical Signal Split

Presentative Images



Specification

광스플리터	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
삽입손실(dB)	≤3.8	≤7.0	≤10.2	≤13.5	≤16.5	≤20.0
Uniformity(dB)	≤0.5	≤0.5	≤0.6	≤0.7	≤1.0	≤1.5
PDL	≤0.15	≤0.15	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2
반사손실(dB)	≥55(APC), ≥50(UPC)					
광파장(nm)	1260 ~ 1650					